

# Некорректное разрешение в консоли

Проблема некорректного разрешения может возникнуть при работе кассовой программы на базе Ubuntu 14.04 с графическим адаптером Intel GMA500.

Для того чтобы работать в консоли с разрешением 800x600 необходимо занести модуль gma500\_gfx в черный список. Сделать это можно двумя способами:

1. В файл /etc/modprobe.d/blacklist.conf добавить строку:

```
blacklist gma500_gfx
```

2. В файле загрузчика grub - /etc/default/grub добавить строку:

```
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash modprobe.blacklist=gma500_gfx"
```

Обновить загрузчик, выполнив команду:

```
update-grub
```

В обоих случаях необходимо перезагрузить кассу.