




# Первоначальная настройка кассы

 Начиная с версии 4.6.164-1 реализована возможность первоначальной настройки кассового ПО с получением данных от КС.

 Начиная с версии 4.6.198-1 пункты "Настройка аппаратной конфигурации", "Настройка клише и рекламного текста", "Запрос параметров подключения к серверу управления конфигурациями (puppet)", "Обновление конфигурации" и "Настройка подключения к общему ресурсу" отсутствуют при первоначальной установке. Данные настройки доступны в [сервисном меню](#).

Первоначальная настройка необходима для того, чтобы произвести предварительное конфигурирование кассовой программы, заполнить основные справочники, выбрать сетевые настройки и настройки оборудования. Процедура выполняется один раз при первом запуске после установки программного обеспечения.

 При необходимости процесс можно повторить, для этого необходимо:

- в директории `/linuxcash/cash/data/tmp/` создать файл `artix45-tools-firstrun`;
- удалить файл `/linuxcash/cash/data/tmp/first-run-executed-scripts` (содержит сведения об уже произведенных действиях по первоначальной настройке);
- перезапустить кассовую программу.

За запуск первоначальной настройки отвечает скрипт `/linuxcash/cash/bin/startup/30_firstrun`.

Процесс конфигурирования кассового ПО с КС включает в себя следующие шаги:


1. Настройка сетевого соединения.
2. Редактирование реестра кассы.
3. Получение настроек с кассового сервера.
4. Подключение торгового оборудования.

Подробнее об этом можно прочитать в разделе "[Получение конфигурации с кассового сервера](#)".

При отказе получения настроек с КС процесс конфигурирования включает в себя следующие шаги:

1. Настройка сетевого соединения.
2. Редактирование реестра кассы.
3. Отказ от операции "Получение настроек с кассового сервера".
4. Подключение торгового оборудования.
5. Инициализация базы данных.
6. Установка процессингов.
7. Выбор типа интерфейса кассы.

Подробнее об этом можно прочитать в разделе "[Настройка кассы вручную](#)".

 Первоначальные настройки можно будет впоследствии изменить через [сервисное меню](#).