

Настройка менеджера рассылок

Рассылка сообщений может осуществляться через шлюз:

- SMS.RU,
- ArtixCashServer,
- ArtixMessagingService.

Программное обеспечение Artix позволяет осуществлять следующие типы рассылок:

- информационные,
- сгорание бонусов,
- событийные (начисление и списание бонусов).

Подробнее об установке менеджера рассылок и push-уведомлений можно прочитать в разделе "[Установка менеджера рассылок](#)".



После осуществления всех настроек необходимо перейти в модуль "Рассылки" и настроить необходимые рассылки. Подробнее об этом можно прочитать в разделе "[Рассылки](#)".

Настройка рассылки

Для настройки рассылки через шлюз менеджера необходимо в Artix Loyalty Management перейти в модуль "Управление" на вкладку "[Настройки](#)".

1. В сетевых настройках во вкладке "[Менеджер рассылок](#)" указать физический ip-адрес и порт сервера, где установлен сервис:

↓ Менеджер рассылок

Адрес менеджера рассылок : 8110 [Проверить](#)

[Сконфигурировать менеджер рассылок](#)

2. Нажать кнопку [Сконфигурировать менеджер рассылок](#), на сервис будут скопированы настройки из Artix Loyalty Management.
3. Перейти в модуль "Управление" на вкладку "[Настройки внешних шлюзов](#)" и добавить подключение, выбрав шлюз в выпадающем списке:

a. Для рассылки через шлюз "SMS.RU" прописать api_id:

Редактор подключения к внешнему шлюзу +

Название подключения	<input type="button" value="Новое подключение"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Активен	
Шлюз	<input type="button" value="SMS.ru"/> ▾
api_id	<input type="button" value="GTFDG-548693-GR8675-YHFG"/>

б. Для рассылки через шлюз "ArtixCashServer":

Редактор подключения к внешнему шлюзу +

Название подключения Новое подключение

Активен

Шлюз ArtixCashServer ▾

Отменить Сохранить

The screenshot displays a user interface for managing connections to an external gateway. At the top, it says 'Редактор подключения к внешнему шлюзу' (Editor of connection to external gateway) with a '+' button. Below that, there's a field labeled 'Название подключения' (Connection name) with a button labeled 'Новое подключение' (New connection). A checkbox labeled 'Активен' (Active) is checked. Underneath, there's a dropdown menu labeled 'Шлюз' (Gateway) with 'ArtixCashServer' selected. At the bottom right, there are two buttons: 'Отменить' (Cancel) and a green 'Сохранить' (Save) button.

- c. Для рассылки через шлюз "ArtixMessagingService" указать физический ip-адрес и порт сервера, где установлен сервис, а также выбрать приоритетный способ рассылки:

Редактор подключения к внешнему шлюзу

Название подключения	<input type="button" value="Новое подключение"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Активен	
Шлюз	<input type="button" value="ArtixMessagingService"/>
Адрес	<input type="text" value="192.169.10.111"/>
Порт	<input type="text" value="8080"/>
Приоритет рассылки	<div style="border: 1px dashed #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="X"/> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; width: fit-content; margin-top: 5px;"> TELEGRAM SMS </div> </div>
<input type="button" value="Отменить"/> <input style="background-color: #009640; color: white; font-weight: bold; border: none; padding: 5px; border-radius: 5px; margin-left: 10px;" type="button" value="Сохранить"/>	

4. В настройках Artix Control Center перейти в раздел "CMC" и настроить CMC-шлюз:

artix Control Center

Настройки сервера | CMC

10:21 admin

Ключ	Шлюз
Основной	TDERA

Информация о настройках CMC шлюза

Ключ:	Основной
URL шлюза для отправки CMC:	https://in.gates.wp.tdera.ru/notification
Маска телефона для отправки CMC:	^+[!]?[78]?([0-9]{10})\$
Преобразование телефона для отправки CMC:	7:1
Имя отправителя CMC, которого увидит получатель:	Artix
Идентификатор отправителя CMC, по которому шлюз понимает откуда отправлена CMC:	CashServer
Текст для CMC в формате SpEL:	'Код подтверждения: ' + verifyCode
Тип CMC шлюза:	TDERA
Ключ для авторизации на CMC шлюзе:	<auth_key>
Пароль для авторизации на CMC шлюзе (при необходимости):	<auth_key_password>

Количество объектов: 1

© ARTIX®, 2023 Режим работы: Standalone версия: 4.0.1181

Подробнее об этом можно прочитать в разделе "[Настройки сервера](#)" (подраздел "CMC").